

Ο φορτιστής GYSFLASH 121.12 CNT FV είναι ένας φορτιστής 120 A, υψηλής ισχύος, CONNECTED με τεχνολογία inverter. Επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί μια μπαταρία 12 V, μολύβδου ή λιθίου σε μια απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον συνιστώμενο και πιο αποτελεσματικό κύκλο φόρτισης προκειμένου να συντηρούνται τα πιο προηγμένα οχήματα της αγοράς. Η σύνδεσή του μέσω USB το καθιστά επίσης 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες 12 V, μολύβδου ή λιθίου (LFP) μεταξύ 5 - 1500 Ah.
- **Διαγνωστικά:** υποστηρίζει έως και 120 A για μπαταρίες 12 V σε οχήματα κατά τη φάση διάγνωσης σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος:** παρέχει αντιστάθμιση ισχύος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών αξεσουάρ ενός οχήματος επίδειξης. Ελέγχει επίσης τη βέλτιστη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας.
- **Tester:** σας επιτρέπει να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας και να αξιολογήσετε το σύστημα εκκίνησης (μίζα και μπαταρία) καθώς και την κατάσταση του εναλλάκτη του οχήματος.

100% CONNECTED

- Προσθέστε, διαγράψτε ή τροποποιήστε λειτουργίες και προφίλ φόρτισης μέσω κλειδιού USB.
- Εισάγετε προκαθορισμένα αρχεία διαμόρφωσης που είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις εφαρμογές φόρτισης.
- Αποθηκεύστε το ιστορικό και τα δεδομένα φόρτισης σε ένα κλειδί USB και ανοίξτε τα δεδομένα αυτά εύκολα σε ένα λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (εκτυπωτή ή αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).



Παρέχεται με καλώδια (5 m - 25 mm²)



SMC USB

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρού και ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης οκτώ σταδίων (για μπαταρίες μολύβδου) ή αυτόνομη καμπύλη φόρτισης εννέα σταδίων (για μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου-λιθίου).
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **FV Flexible Voltage**, ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 - 265 V.
- Η λειτουργία **"Auto-Detect"** ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- Η λειτουργία **"Auto-Restart"** αποθηκεύει τη μνήμη της συσκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση καλωδίων.**
- **Η λειτουργία κλειδώματος** αποφεύγει τον κίνδυνο ακατάλληλου χειρισμού ή κακής χρήσης, είναι ιδανική για εργαστήρια και οχήματα επίδειξης.
- Διατίθενται έως **12 προφίλ φόρτισης**, συμπεριλαμβανομένου του "Easy" για μια απλοποιημένη διαδικασία φόρτισης κατάλληλη για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος: προστατεύεται από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Διαθέτει επίσης σύστημα αποτροπής σπινθήρων.
- Ανταλλάξιμη ασφάλεια για προστασία από κακή χρήση.
- Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- **Ανθεκτική θήκη μεταφοράς** με μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών και κραδασμών.
- **Το χαμηλό ύψος** (13 cm) επιτρέπει στη συσκευή να χωράει κάτω από ένα όχημα.



Διασθητικό περιβάλλον εργασίας διαθέσιμο σε 22 γλώσσες



Καροτσάκι 028890

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ




















Βραχίονας τοίχου 055513



Θήκη μεταφοράς 060432



Μονάδα έξυπνου εκτυπωτή 026919

																
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	A	m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55 A	75 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							90 A	110 A						