

12 V

Ref. 025677

Posebno dizajniran za montažu na zid ili na dizalo za automobile, vertikalni GYSFLASH 123.12 CNT FV je punjač velike snage od 120 A s inverterskom tehnologijom. Omogućuje održavanje 12 V olova ili litija (litij-ionski «standardni» litij-fer fosfat) na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučen za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

4 NAČINA RADA

- **Punjenje:** za 12 V olovne ili litijske baterije od 5 do 1500 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 120 A baterija vozila u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Izložbeni prostor:** omogućuje kompenzaciju struje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Tester:** Omogućuje provjeru napona akumulatora, procjenjuje sustav pokretanja (baterija startera) i stanje alternatora vozila.

100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina punjenja i profila putem USB-a.
- Konfiguracijske datoteke prilagođene vašoj aplikaciji.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriji i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Povežite dodatne module (pisač, čitač crtičnog koda, itd.) preko svoje namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, tekućine, kalcijeve, itd.) i litijskih (litij-ionskih «standardnih» litij-željeznih fosfatnih) baterija.
- Specifična krivulja punjenja u **8 koraka** (olovo) ili **9 koraka** (litij) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (automatski SOS oporavak).

TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV** **Fleksibilan napon**, punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.
- **Funkcija «Auto-Detect»** automatski započinje punjenje kada je baterija spojena na punjač.
- **Funkcija «Auto-Restart»** u slučaju nestanka struje s memorijom postavki.
- **Kontrola i kalibracija kabela.**
- **Zaključavanje**, izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.
- Dostupno do **12 profila punjenja**, uključujući Easy profil za pojednostavljeno punjenje prikladno za sve olovne baterije.

SIGURNOST

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Izmjenjivi topljivi spoj** koji štiti od zlouporabe.
- **Senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- Kompaktan i robusan dizajn s koturom za kabel na prednjoj strani.
- Jastučići za upijanje udaraca i vibracija.
- Dodatni zidni nosač s kliznim sustavom ili magnetom (MagnetFix 50).



Isporučuje se sa:



Stezaljke
5 m - 25 mm²




Zidni nosač
x2 x2



Intuitivno sučelje
dostupan na 22 jezika

PRIBOR



MagnetFix 50
029637



REMA kabel
025714



NATO kabel
025707

50/60 Hz		V	I _{charge}	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU _o I _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							