

A kifejezetten falra vagy autóemelőre történő felszerelésre tervezett függőleges GYSFLASH 123.12 CNT FV egy 120 A-os, nagy teljesítményű töltő inverteres technológiával. Lehetővé teszi, hogy a 12 V-os ólom- vagy lítium (lítium-ion "szabványos" lítium-fer-foszfát) tökéletesen stabilizált feszültségen tartsa a diagnosztikai fázisok során. A piacon kapható legfejlettebb járművek karbantartásához ajánlott legjobb töltési ciklust biztosítja. USB csatlakoztathatósága révén 100%-ban testre szabható.

## 4 ÜZEMMÓD

- Töltés:** 12 V-os ólom- vagy lítium akkumulátorokhoz 5 és 1500 Ah között.
- Diagnosztika:** akár 120 A járműakkumulátorokat is támogat diagnosztikai fázisban, karbantartó műhelyekben.
- Bemutatóterem:** biztosítja a teljesítménykompenzációt, amikor egy bemutatójármű elektromos tartozékait használják. Az akkumulátor optimális töltését is kezeli.
- Tesztelő:** Lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének ellenőrzését, értékeli az indítórendszert (indítóakkumulátor) és a jármű generátorának állapotát.

## 100%-OSAN KAPCSOLATOS

- Töltési módok és profilok hozzáadása, törlése vagy módosítása USB-n keresztül.
- Az Ön alkalmazásához igazított konfigurációs fájlok.
- A töltési előzmények és adatok lekérdezése USB-stickről és felhasználása egy táblázatkezelőben.
- További modulok (nyomtató, vonalkódolvasó stb.) csatlakoztatása a külön erre a célra szolgáló modulcsatlakozón keresztül (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- Meghosszabbítja az ólom (zselé, AGM, folyékony, kalcium stb.) és lítium (lítium-ion "standard" lítium-vas-foszfát) akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- Specifikus töltési görbe **8 lépésben** (ólom) vagy **9 lépésben** (lítium) felügyelet nélkül.
- Visszaállítja a mélyen lemerült >2 V-os akkumulátorokat (automatikus SOS Recovery).

## TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLETT FUNKCIÓK

- FV** Flexibilis Voltage, a töltő 85 és 265 V közötti tápfeszültséggel működik.
- "Auto-Detect"** funkció automatikusan elindítja a töltést, amikor egy akkumulátort csatlakoztat a töltőhöz.
- "Auto-Restart"** funkció áramkimaradás esetén a beállítások memóriájával.
- A kábelek ellenőrzése és kalibrálása.**
- Zár,** elkerüli a helytelen kezelés kockázatát, ideális garázsok és kiállítóterem számára.
- Akár **12 töltési profil** elérhető, köztük az Easy profil az egyszerűsített töltéshez, amely minden ólomakkumulátorhoz alkalmas.

## BIZTONSÁG

- A jármű fedélzeti elektronikájának védelme:** védelem rövidzárlat, polaritás megfordítása és túltöltés ellen. Szikraelhárító rendszer.
- Cserélhető biztosíték,** amely véd a visszaélések ellen.
- Hőmérsékletérzékelő** a belső elektronika túlmelegedésének megakadályozására.

## FOKOZOTT INTUITIVITÁS

- Kompakt és robusztus kialakítás, elülső kábeltekercselővel.
- Párnák az ütés- és rezgéscsillapításhoz.
- Opcionális fali rögzítés csúszó rendszerrel vagy mágneses (MagnetFix 50).



### Tartalmazza:



bilincsek  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Falra szerelhető  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
Fali rögzítés



Intuitív kezelőfelület  
22 nyelven elérhető

## KIEGÉSZÍTŐK



MagnetFix 50  
029637



REMA kábel  
025714



NATO kábel  
025707

50/60 Hz		V	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A													