

STARTRONIC HYBRID 950, zasnovan za vozila z napetostjo 12 V, je inteligen ten avtonomni zaganjalnik brez notranje baterije. Zasnovan je tako, da lahko svoje superkondenzatorje napolni kjer koli: z uporabo preostale napetosti iz akumulatorja vozila ali z uporabo lastne litijeve rezervne baterije in zažene motor v nekaj sekundah. Polnjenje iz električnega omrežja ni več potrebno.

ZAGOTOVLJEN ZAGON

IZJEMNO HITRO POLNJENJE, KJERKOLI, BREZ POTREBE PO NAPAJALNIKU V BLIŽINI

1 Na izpraznjenem akumulatorju vozila, ki ga želite zagnati

Polnjenje brez električnega omrežja.

STARTRONIC HYBRID 950 je opremljen s pretvornikom, ki mu omogoča uporabo omejene preostale napetosti izpraznjene baterije v vozilu za ponovno polnjenje notranjih superkondenzatorjev.

2 Na notranjo litijevo baterijo

Popolnoma avtonomno polnjenje.

STARTRONIC HYBRID 950 ni treba priključiti na električno omrežje ali imeti v bližini baterije, saj njegova notranja litijeve baterija pomeni, da se lahko avtonomno polni.

3 Na akumulator delujočega motorja

Najhitrejši način polnjenja.

4 Iz vtičnice cigaretne vžigalnika v vozilu

Najbolj praktičen način polnjenja, brez odpiranja pokrova motorja.



nekaj minut

30 min

60 s

4 min



Vrata mikro USB (5 V / 2 A)
Priključek za napajanje (za 12 V / 10 A vtičnico za cigaretne vžigalnik)

VISOKA ZAGONSKA ZMOGLJIVOST

Z 950 A zagonske moči lahko v 2 minutah zažene skoraj vse vrste vozil (bencinske ali dizelske), opremljene s svinčevo ali litijevo baterijo - 12 V - 100 Ah (največ).

2 NAČINA 'PRISILJEVANJA' ZA NAJVEČJO UČINKOVITOST

- Način «Bypass» za zagon vozila z močno izpraznjenim akumulatorjem.
- Način «Glow» (predgretje) za zagon dizelskih motorjev v hladnem vremenu.

NEPREMAGLJIVA ZMOGLJIVOST

- **Vedno pripravljen** na akcijo z izjemno hitrim časom polnjenja.
- **Neomejeni zagoni:** zaženite vžig, pustite, da se ojačevalnik napolni pri delujočem motorju zaženite vozilo, nato pa postopek ponovite tolikokrat, kot je potrebno.
- **Brez vzdrževanja:** ni ga treba polniti, ko ni v uporabi.
- **Vedno deluje, tudi po letih skladiščenja.**
- **Odporen na ekstremne temperature** (-40°C / 65°C).
- **Dolga življenjska doba:** ga je mogoče uporabiti 10.000-krat brez izgube delovanja.

UPORABA V POPOLNI VARNOSTI


Varno elektronsko upravljanje:

- Zaščiten pred kratkim stikom.
- Zaščiten pred obratno polarnostjo.
- Zaščiten pred globokim praznjenjem.

VSAKODNEVNI BOOSTER

- Kompakten (1860 g), je izjemno prenosljiv in se lepo prilega prtljažniku katerega koli vozila.
- Njegova litij-ionska baterija se lahko uporablja tudi kot zunanji napajalnik za elektronske naprave (pametni telefon - tablica, itd.), ki se polni preko USB izhoda (5 V / 2 A) in kabla priloženo
- Pomožna luč za lažje delovanje v neosvetljenih prostorih.

Enostaven za uporabo



Dobavljeno z:



Rezervna litijeve baterija.



ref. 027411
Pri 100-odstotni zmogljivosti lahko 5-krat napolni superkondenzatorje.

⚠ Napolnite po vsaki uporabi.

ZAČETEK				POLNJENJE SUPERKONDENZATORJA									
🔋	Število kondenzatorjev	I			12 V		" 12 V / 10 A		5 V / 2 A	🔌	🔋	📏	🏠
		1 V/C	ZACNI ICC	Peak	🚗	🚗	🚗	🚗	Micro USB tipa B				
12 V 5 > 100 Ah	5 x 950 F	950 A	1660 A	—	🚗	🚗	🚗	🚗	Micro USB tipa B	Litijeve baterije Notranji	25 x 18,5 x 6 cm	1,86 kg	
					4 min	60 s	4 min	4 min	40 min	30 min			