

2 functies in 1 : 6 V / 12 V Booster en 12 V voeding.

De GYSPACK HERITAGE verenigt meerdere functies in één enkele booster : het eenvoudig en snel starten van old timers en klassieke auto's met een 6 V accu, en moderne auto's uitgerust met een 12 V accu. Maar de GYSPACK HERITAGE is, dankzij de twee interne accu's van 20 Ah, ook de perfecte oplossing voor het voeden van alle soorten 12V DC apparaten.

IDEAAL VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN OLDTIMERS EN KLASIEKE AUTO'S






Dankzij de twee 6 V accu's van de GYSPACK HERITAGE kunt u in een oogwenk een breed scala aan voertuigen starten :

- **klassieke auto's en oldtimers (zowel motoren als auto's)** uitgerust met een 6 V accu (*startstroom : 400 A en 3200 A piekstroom*). De twee parallelle accu's (20 Ah) van de GYSPACK zorgen voor een energie-reserve van 40 Ah.
- **moderne voertuigen**, uitgerust met een 12 V accu (*startstroom : 450 A en 1600 A piekstroom*).

6 V		12 V				
						

ELEKTRISCHE VOEDING 12 V DC

De 2 geïntegreerde accu's van 20 Ah functioneren tevens als een **12V energiebron**, die de GYSPACK HERITAGE geschikt maakt als voeding voor alle soorten elektrische apparaten, televisies, lampen, laptops, elektrische koelers....

 4 W 40 h	 15 W 13 h	
 9 W 22 h	 24 W 8 h	80 W 2,5 h

HULPVERLICHTING



De GYSPACK HERITAGE is uitgerust met een zeer heldere 7 LED lamp, die u ondersteunt tijdens reparaties in het donker en in gevaarlijke zones.












Geleverd met :



Acculader 12 V
Art. code. 054684

EEN PROFESSIONEEL APPARAAT

- ✓ **Automatische 230V/12V Floating** : voor het opladen van interne accu's zonder toezicht.
 - Laadt uw accu tot 100% op, en draagt zo bij aan een langere levensduur en betere prestaties van de accu.
 - Kan permanent op het netwerk aangesloten blijven (*opladen na ieder gebruik*).
- ✓ **Geïntegreerde accu-tester** die de laadstatus van de interne accu's toont.
- ✓ **De ON/OFF schakelaar** beveiligd het apparaat tegen overspanning.
- ✓ **Een geluidssignaal** waarschuwt de gebruiker **bij polariteitsomwisseling** ten gevolge van een verkeerde handeling.
- ✓ **Koperen kabels 2 x 1.80, ø25 mm² met geïsoleerde 600 A klemmen.**
- ✓ **Uitgerust met een 300 A zekering aan de achterzijde** (*reserve zekering meegeleverd*).

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery									
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								