

Предназначенный для автомобилей с аккумуляторами 24 В (2 x 12 В) : грузовики, автобусы и т.д., GYSCAP 24 В использует технология суперконденсаторов (без батареи) для обеспечения мгновенного пуска. Это умное устройство использует напряжение заведенного двигателя, чтобы автоматически зарядиться на 100%. Он полностью автономен и не требует подключения к сети.

МОЩНЫЙ ЗАПУСК

- Разработанный на основе безбатарейной технологии, он оснащен 10 суперконденсаторами.
- Суперконденсаторы гарантируют срок службы 1 000 000 циклов (зарядка и разрядка).
- Энергия 2 500 А при запуске / 10 000 А в «пике»..
- **2 режима запуска:** автоматический или принудительный (SOS) для транспортных средств с батареями глубокого разряда.

ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ ЗАРЯДКА

- **3 режима зарядки:**
 - Либо подключив зажимы к автомобилю на ходу.
 - ⊕ Оставив GYSCAP подключенным на несколько секунд после запуска автомобиля, он автоматически заряжается при работающем двигателе.
 - Либо подключив шнур со штепселем для прикуривателя к автомобилю. .
 - ⊕ Эта зарядка очень удобна, так как доступ к клеммам аккумулятора не требуется. Кроме того, автомобиль может быть не заведенным, энергия поступает от розетки прикуривателя.
 - Или подключившись к сети через режим питания Gysflash 4 А (029422 + Акс. GYSFLASH 029439 - не поставляется)



ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Совершает тысячи запусков без остановок.
- Всегда работоспособный, даже после многолетнего хранения.
- **Устойчивый к холоду и к жаре. (-40°С/+60°С)** во время хранения, зарядки и использования. Это гарантирует успешный старт, независимо от погодных условий.
- Может использоваться в любую погоду. Не боится ни дождя, ни снега.
- В обслуживании не нуждается.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Оснащен системой SMART START STARTER MANAGEMENT SYSTEM защищен от : изменения полярностей / коротких замыканий. Эта система гарантирует полную безопасность бортовой электроники, аккумулятора автомобиля, бустера и пользователя.
- Включает в себя цифровой дисплей, способный постоянно и точно обеспечивать напряжение на конце зажимов аккумулятора автомобиля и генератора переменного тока. Состояние зарядки : конденсаторы обозначаются светодиодной гистограммой.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

- **Очень прочный корпус** из стали и алюминия.
- **100% медные кабели** с сечением 50 мм² и длиной 2 м .
- **Полностью изолированные зажимы.**

ВКЛЮЧЕНО



Старт					←ВХОД ЗАРЯДКИ					ОПЦИЯ		↑	↑
Фарад	START	1 V/C	ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА	ПИК АККУМУЛЯТОР	V	⌚ Charging time	⌚ Charging time	⌚ Charging time	⌚ Charging time	↕ CM	↕ KG		
10 x 3 000 F (3 в)	24В BENZINE & MOTORINA	2 500 А	4 500 А	10 000 А	24 В	≈ 1 мин	10- 30 В (150 Вт max)	30 мин (max)	4 А	1 ч (max)	32 x 49 x 32мм	12	