

2 IN 1: 启动器 & 12V 电源

- 立即启动摩托车，汽车，房车，对车辆内电子设备无风险。
- 内置28Ah电池，为12V直流电气设备提供电源。
- 配置照明灯，在设备操作过程中帮助照明。








电源应急启动器

- ✓ GYSPACK 瞬时启动汽油或柴油汽车，房车，面包车（峰值起始电流为640/1900A）。



电源供应

- ✓ 凭借其强大的内置28Ah电池，GYSPACK 660可作为12V电源供应，适用于所有电器：电视机，电灯，笔记本电脑...

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h



照明灯

- ✓ 在黑暗环境下可工作，GYSPACK 660配备一个由7个高亮度LED组成的明灯。



内置测试仪


- ✓ GYSPACK 660配备有一个显示器，用于指示内部电池的充电状态。

专业设备


- ✓ 自动充电器 230V/12V 浮充：无需监管为内部电池充电。
 - 100%为电池充电，保持其使用寿命，维持电池性能。
 - （每次使用后充电）可保持持续连接到主电源。
- ✓ 电池自动切断ON/OFF保护，防止过压连接。
- ✓ 错误操作的情况下，响音警报防止极性反转。
- ✓ 2 x 1.30 m, $\varnothing 25 \text{ mm}^2$ 铜缆 + 600A 绝缘充电夹。
- ✓ 后面板配备1根保险丝（提供备用保险丝）。



内部铅电池



✓ 寿命长

1.3 m - 25 mm²  600 A

原装备



12 V 充电器
ref. 027992

保险丝（不包括）



200 A x2
ref. 054547

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 		 cm	 kg
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF					
28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	200 A	35 x 19 x 40	13,5