

## 2 in 1: Starter & strømforsyning.

- Umiddelbar start.
- LED-lampe.
- 12V DC strømtilførsel.








### SELVFORSYNT STARTER

- ✓ GYSACK PRO starter umiddelbart **biler, bobiler, varebiler, bensin eller diesel** (strømtopp er 1750A).



### STRØMTILFØRSEL

- ✓ **Et effektivt integrert 22 Ah batteri** gjør GYSACK PRO til en svært nyttig bærbar 12V-strømfor- syning for mange elektriske apparater: TV-er, lys, PC-er osv...

	4W 61h		15W 16h	
	9W 27h		24W 10h	80W 3h



### INTEGRERT LED- LYS

- ✓ GYSACK PRO er egnet for bruk om natten eller i omgivelser med lite lys og integrerer lys bestående av 7 kraftige indikatorlamper (7x 3.6W).

### PROFESJONELL MASKIN

- ✓ **Automatisk lader 230V /12V flytende:** for å lade det interne batteriet uten tilsyn.
  - Lad opp batteriet opptil 100%, og maksimere levetid og effektivitet.
  - Kan ha permanent tilkobling til strøm (*Gyspack må lades etter hver bruk*).
- ✓ **Integrert tester** for å sjekke ladenivået til det interne batteriet.
- ✓ **PÅ/AV-bryter** for å unngå misbruk.
- ✓ **Alarm-bip** i tilfelle **reversert polaritet**.
- ✓ **Kobberkabler 2 x 1.10m, ø 25mm<sup>2</sup> med isolerte 500 A batteriklemmer.**











1.1 m - 25 mm<sup>2</sup> → 500 A

Inkludert:  
- Automatic charger 12V (ref. 054677)



CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START 			TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 				
	Battery	I 1V/C	Crancking CC			Peak Battery	ON/OFF					
22Ah	12V	600A	1100A	1750A	•	EXTERNAL 12V DC	•	•	12V DC	-	34x20x43	8.9

MADE in China

www.gys.fr