

El NOMAD POWER 500 es un bloque de potencia basado en el litio que combina 3 funciones :

- **Booster para vehículos 12 V** (moto, quad, coche, SUV, vehículo comercial).
- **Alimentación autónoma para pequeños aparatos eléctricos.**
- **Luz de emergencia/señalización.**

BOOSTER CON BATERÍA DE LITIO

Su batería de litio (LiFePO₄) le otorga una relación potencia/tamaño excepcional (intensidad de arranque : 550 A).

Arranca vehículos equipados de batería de 12V descargada (líquido, gel, AGM, Start&Stop) en varios segundos.



Funcion BOOST

El NOMAD POWER 500 tiene una función BOOST que le permite arrancar baterías muy descargadas.

ARRANQUE CON TODA SEGURIDAD

Todas las características de seguridad están incorporadas en el producto para proteger tanto la batería como el equipo electrónico del vehículo:

- Tecnología anti chispas,
- Protección contra cortocircuitos,
- Protección contra la inversión de polaridades,
- Protección contra las excesivas corrientes de arranque,
- Protección contra los aumentos de la temperatura del booster.

FUENTE DE ENERGÍA MÓVIL

Su potente capacidad de almacenamiento (5,25 Ah) ofrece comodidad y tranquilidad en las necesidades diarias de mantenerse conectado (teléfono, tableta, ordenador).

Equipado con **2 puertos USB** (1 A / 2.1 A) para cargar el smartphone, tablet, GPS, etc.

LÁMPARA DE ASISTENCIA DE ALTO BRILLO

Luz auxiliar (1 led) con 3 modos de iluminación: normal, estroboscópico, SOS.

FORMATO DE BOLSILLO

Muy ligero (610 g) y compacto, se puede guardar fácilmente en la guantera o en los compartimentos de las puertas o en una bolsa de viaje.



LED de carga



Incluye funda + accesorios.



Cable de arranque



Cable micro USB



Cargador
230 Vac / 5 Vdc



Cable de carga
USB tipo C

ARRANQUE					EQUIPAMIENTO						ENTRADAS / SALIDAS				POWER BANK	LED	DIMENSIONES			
Lithium		I			J3s	SMART CABLE	🔌	🔌	CABLES			INPUT	OUTPUT			📱	☀️	↕️	👤	
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V - 2A	9V - 2A	5V - 2.1A					12V
5.25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	12000 J	—	✓	—	✓	✓	—	5V - 2A 9V - 2A	2	5V - 1A 5V - 2.1A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610