

De **NOMAD POWER 500** is een krachtige lithium booster, die **3 functies combineert in 1 apparaat** :

- **Booster voor 12 V voertuigen (motoren, quads, lichte voertuigen).**
- **Autonome voeding voor kleine elektronische apparaten.**
- **Een noodverlichting / waarschuwingslamp.**

BOOSTER MET LITHIUM ACCU

Dankzij z'n **lithium** accu ($LiFePO_4$) is deze krachtige booster (startstroom 550 A) tevens zeer compact.

De **NOMAD POWER** start moeiteloos binnen enkele seconden voertuigen met een ontladen 12V accu (vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop).

START													
12 V PETROL & DIESEL													

Functie BOOST

De **NOMAD POWER 500** beschikt over een **BOOST** functie waarmee u sterk ontladen accu's weer kunt opstarten.

VEILIG STARTEN

De geïntegreerde veiligheidsmodules beschermen tegelijkertijd de accu en de elektronica van het voertuig :

- Anti-vonken systeem
- Beveiliging tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen ompoling
- Beveiliging tegen uitzonderlijk hoge startstroom,
- Beveiliging tegen verhogingen van de temperatuur van de booster.

MOBIELE ENERGIEBRON

Dankzij z'n krachtige opslagcapaciteit (5.25 Ah) beschikt deze booster over voldoende autonomie om er dagelijks voor te zorgen dat uw apparatuur (mobiele telefoons, tablets, computers) opgeladen blijft.

Uitgerust met **2 5V USB aansluitingen** (1 A / 2.1 A) voor het opladen van smartphones, tablets, GPS enz.)

ZEER HELDER SCHIJNENDE ZAKPLAMP

Hulplamp (1 led) met drie verschillende standen : normaal, stroboscoop, SOS.

HANDZAAM FORMAAT

Licht in gewicht (610 gr.) en compact, eenvoudig op te bergen in het handschoenenvakje van de auto of mee te nemen in een reistas.



LED lampjes die het laadniveau aangeven



Geleverd met hoesje + accessoires.



Startkabels



Kabel micro USB



Lader
230 Vac / 5 Vdc



Laadkabel
USB type C

OPSTARTEN						UITRUSTING						INGANGEN / UITGANGEN				POWER BANK	LED	AFMETINGEN		
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C		MICRO USB Type B			Lightning	5V - 1A	12V		15V						
5.25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	12000 J		✓	—	✓	✓	—	5V - 2A 9V - 2A	2	5V - 1A 5V - 2.1A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610